



ANVÄNDARGUIDE FÖR ANDROID

Copyright

© nWise AB 2019 –

Alla rättigheter förbehållna.

Ansvarsfriskrivning

Ingen del av detta dokument får reproduceras i någon form utan upphovsrättsinnehavarens skriftliga tillstånd.

Innehållet i detta dokument kan revideras utan föregående meddelande på grund av utveckling inom metodik, design och tillverkning. nWise ansvarar inte för eventuella fel eller skador av något slag som uppstår på grund av användningen av detta dokument.

Varumärken

MMX® är ett registrerat varumärke som tillhör nWise AB.

Företags- och produktnamn omnämnda i detta dokument är varumärken som tillhör respektive företag. Omnämnandet av produkter från tredje part är endast för informativt syfte och utgör varken en uppmaning eller rekommendation. nWise tar inget ansvar beträffande funktionen i dessa produkter.

Samtliga varumärken tillhör sina respektive ägare.

Innehåll

1	Välkommen till myMMX tc	5
1.1	Innan du börjar	5
1.2	Så här använder du denna guide	5
2	Installera myMMX tc	7
2.1	Ny installation	7
2.2	Programvaruuppdatering	7
3	Öppna och stänga myMMX tc	8
3.1	Öppna	8
3.2	Logga ut	8
3.3	Stänga	8
4	Gränssnitt – myMMX tc	9
4.1	Android-gränssnitt	9
5	Så här använder du myMMX tc	11
5.1	Inkommande samtal	11
5.1.1	Aviseringar	11
5.1.2	Svara på samtal	11
5.2	Ringa samtal	12
5.2.1	Använda nummerväljaren	13
5.2.2	Använda kontakterna	15
5.2.3	Använda samtalshistorik	15
5.2.4	Via meddelandelistan	16
5.3	Kommunikation	17
5.3.1	Videokommunikation	17
5.4	Avsluta samtal	18
6	Ytterligare funktioner	20
6.1	Administration av kontakter	20
6.1.1	Komma åt kontakterna	20
6.1.2	Lägga till kontakter	20
6.1.3	Redigera kontakter	21
6.1.4	Ta bort kontakter	22
6.2	E-post med mediemeddelande	22
6.2.1	Läsa nya meddelanden	22
6.2.2	Ändra ditt svarsmeddelande	23
7	Inställningar	24
7.1	Inställningar	25
7.1.1	Allmänt	25
7.1.2	Nätverk	25
7.1.3	Text	27
7.1.4	Media	28
7.1.5	Inkommande samtal	29
7.1.6	Media mail	30
7.1.7	Codecs	Error! Bookmark not defined.
7.1.8	Om	31
7.1.9	Exit	Error! Bookmark not defined.

1 Välkommen till myMMX tc

Välkommen till myMMX tc Android, mobila klienter utvecklade speciellt för personer som är döva, har nedsatt hörsel eller talsvårigheter.

Med myMMX tc kan du kommunicera med många olika videotelefoner som vanligen används av personer som är döva eller som har nedsatt hörsel samt med stationära telefoner och mobiltelefoner.

Den här guiden beskriver funktionerna för surfplattor som har operativsystemet Android. Innehållet är avsett för slutanvändare som vill kommunicera med varandra både via text och video.

Observera att gränssnittet för telefoner är lite annorlunda jämfört med surfplattor, huvudsakligen beträffande behovet att komma åt skärmar via extra tangenttryckningar och skärmentorieringen.

1.1 Innan du börjar

Innan du börjar använda myMMX tc, kontrollera att:

- Du har ett MMX-konto som är aktivt
- Du har ditt användarnamn och lösenord.
- Programvaran är installerad
- Din utrustning fungerar
- Du sitter i en position där den uppringda personen enkelt kan se din videobild
- Du har tillräcklig ljus.

OBS! Om programvaran inte är installerad rekommenderar vi att du kontaktar din administratör. För information om installation, se kapitel 2, Installing myMMX tc.

OBS! Bilderna i den här guiden kan variera beroende på enhet och därför kan det se annorlunda ut på din skärm. Kom också ihåg att tangentnamnen, användning av styrspak och piltangenter kan skilja sig mellan olika modeller.

1.2 Så här använder du denna guide

Ta dig tid till att bekanta dig med den här användarguiden och läs de avsnitt som är av intresse för dig. Om du är nybörjare, börja med att läsa *avsnitt 5, Using myMMX tc* tillsammans med *avsnitt 4, Interface*.

In *avsnittet 7, References* finner du *inställningsalternativen*.

Om du har använt myMMX tc tidigare kan du använda denna användarguide som en referenshandbok.

Nedan beskrivs några av de viktigaste funktionerna och var du finner information om dem.

Om du vill:	Gör så här:
Bekanta dig med gränssnittet i myMMX tc	Se avsnitt 4, Interface
Öppna och stänga myMMX tc	<i>Se avsnitt 3, Starting and Closing myMMX</i>
Använda myMMX tc	<i>Se avsnitt 5, Using myMMX tc och avsnitt 6, Additional Functions</i>
Ändra inställningar	Sök efter inställningen du vill ändra i <i>kapitel 7, References</i> och följ instruktionerna. För det mesta fungerar standardinställningarna med myMMX tc

2 Installera myMMX tc

Nedan beskrivs hur klienterna myMMX tc installeras.

2.1 Ny installation

OBS! Se den dokumentation som levererades med din Android surfplatta för information om hur du installerar program

För att installera myMMX mobile för Android-enheter:

1. Gå till Google Play store.
2. Sök efter myMMX.
3. Välj appen myMMX.
4. Tryck på ikonen **Installera**.
5. Tryck på ikonen **Acceptera & ladda**.
6. Appen börjar installeras.
7. Tryck på **Öppna** för att starta appen.
8. Ange ditt användarnamn och lösenord. Markera rutorna för användarvillkor.
9. Tryck på **Logga in**.
10. Installationen är nu slutförd.

OBS! Användarnamnet och lösenorden sparas efter installationen och sparas sedan i din mobila enhet. Från och med nu loggar myMMX in automatiskt när programmet startas.

2.2 Programvaruuppdatering

När en ny programvaruversion blir tillgänglig på servern du är ansluten till aktiveras ett meddelande på Android-appen. Genom att acceptera uppdateringen installeras den nya versionen automatiskt och efter installationen är slutförd kan den användas direkt.

3 Öppna och stänga myMMX tc


3.1 Öppna

När myMMX har installerats behöver du inte logga in.

För att öppna myMMX:

1. Tryck på ikonen myMMX.
2. Nätverksinställningarna testas och nummerväljaren visas.

Andra startsidor kan visas om inställningarna har ändrats av systemadministratören.



3.2 Logga ut

För att logga ut och logga in en annan användare, tryck på **inställningar: Generella** och välj **Logga ut**.


3.3 Stänga

För att stänga och avsluta myMMX, tryck på **inställningar** och välj **Avsluta**.

4 Gränssnitt – myMMX tc

4.1 Android-gränssnitt

Figurerna nedan visar gränssnittet för en smarttelefon och en surfplatta.



Nr.	Beskrivning
1	Applikationsikoner och information om surfplatta/smarttelefon Ikontyperna som visas beror på din enhet och inkluderar t.ex. Aktiva appar, batteristatus och tid. Den gröna programikonen anger att myMMX-sessionen körs.
2	Programnamn Programnamnet myMMX visas i det övre vänstra hörnet.
3	Presentationsområde Visningsområdet på visar det för närvarande valda alternativet i appen.
4	Ikon för historik Tryck på historikikonen för att visa listan med inkommande och utgående samtal. Om du har missade samtal visas det av historikikonen med ett +.
5	Ikonen för kontakter Tryck på ikonen Contacts för att visa en lista med alla dina kontakter och tillgängliga tjänster, dvs. vanliga funktioner för telefonboken.

Nr.	Beskrivning
6	Nummerväljarikonen Tryck på ikonen för att visa nummertangenterna med inkluderat nummerfält.
7	Meddelandeikonen Tryck på ikonen Messages för att visa en lista med mottagna meddelanden. När du har olästa meddelanden visas det via meddelandeikonen med tecknet + .
8	Ikonen för inställningar Tryck på ikonen för inställningar för att visa inställningsalternativ, se avsnitt 7.1.
9	Funktioner i surfplatta/smarttelefon Funktioner för att navigera i surfplattans/smarttelefonens gränssnitt.

5 Så här använder du myMMX tc

Detta kapitel beskriver grundläggande funktioner för samtal i myMMX tc, inklusive:

- Hantering av inkommande och utgående samtal
- Kommuniera med den andra parten via video och text.
- Avsluta och spara samtal.

5.1 Inkommande samtal

Detta avsnitt beskriver hur du hanterar inkommande samtal.

5.1.1 Aviseringar

När du mottar ett samtal meddelas du via:

- En visuell avisering, dvs. en dialogruta för inkommande samtal som visar vem som ringer (det kan vara MMX-användarnamnet eller SIP-adress)

och:

- En ljudsignal, t.ex. en ringsignal


Mobila enheter är ofta utrustade med kamerablixt och vibrering.

Om mobilen har en kamerablixt kan du ställa in den till att utlösa blixten genom att aktivera alternativet, se avsnitt 7.1.


5.1.2 Svara på samtal

För att svara på ett samtal:

1. När surfplattan eller smarttelefonen ringer (ljud eller vibrering eller båda), tryck på ikonen **Answer** för att acceptera samtalet (du kan avvisa det genom att trycka på ikonen **Reject**).



2. Vänta tills samtalet ansluts och tills videobilden för personen som ringer/rings upp visas automatiskt och du kan börja kommunicera.



3. Fortsätt videokommunikationen; se *avsnitt 5.3.1, Video Communication*.
4. Avsluta samtal. För information, se *avsnitt 5.4; End Calls*.

5.2 Ringa samtal

Du kan ringa på flera sätt:


- Med nummerväljaren (knappsatsen)
- Via dina kontakter
- Via samtalshistorik (när tillgänglig)
- Via meddelandelistan.

OBS! För alla typer av samtal du gör i myMMX, bestämmer inställningarna som anges med knapparna **No sound** och **No video** i **Nummerväljaren** vilken typ av samtal som görs.

5.2.1 Använda nummerväljaren

För att använda nummerväljaren:


1. Tryck på ikonen **Dialer** för att visa nummertangenterna med inkluderat nummerfält.
OBS! Tryck på nummerfältet för att komma åt de alfanumeriska tangenterna.




2. Ange nummer genom att använda nummertangenterna och tryck på knappen **Ring**.
 När du vill ringa utan video, tryck på knappen **Inget video**.
 När du vill ringa utan ljud, tryck på knappen **Inget ljud**.

eller

Ange nummer genom att använda nummertangenterna och tryck på knappen **Ring**.



3. Vänta tills samtalet ansluts, tills videobilden visas automatiskt och du kan börja kommunicera. Texten som anges visas i fältet för detta ändamål.




4. Fortsätt videokommunikationen; se *avsnitt 5.3.1, Video Communication*.
5. Avsluta samtal. För information, se *avsnitt 5.4; End Calls*.

5.2.2 Använda kontakterna

För att använda Kontakter:

1. Tryck på ikonen **Kontakter**.
2. Gemensamma kontakter visar du genom att välja den vänstra fliken **Tjänster**.
Dina personliga kontakter visar du genom att välja fliken **Mina kontakter**.
Om du väljer fliken **Mina kontakter** och inte kan se kontakten du söker efter; ange ett namn, telefonnummer eller en del av dessa i fältet **Sök**. Sökresultatet visas kontinuerligt.
Tryck på tangenten **Backsteg** för att rensa sökfältet och visa hela listan igen.




3. Välj den kontakt du vill ringa genom att trycka på knappen Call och numret rings upp direkt.
4. Vänta tills samtalet ansluts, tills videobilden visas automatiskt och du kan börja kommunicera.
5. Fortsätt videokommunikationen; se *avsnitt 5.3.1, Video Communication*.
6. Avsluta samtal. För information, se *avsnitt 5.4; End Calls*.

5.2.3 Använda samtalshistorik

När du använder samtalshistorik:

1. Visa samtalshistoriken genom att trycka på ikonen **Historik**.
2. Inkommande och utgående samtal visas med det senaste samtalet längst upp.
Ett missat samtal anges med tecknet plus + i ikonen **Historik**. Tecknet + försvinner när du öppnar och stänger listan med samtalshistorik.




3. Välj den kontakt du vill ringa genom att trycka på kontakten (eller tjänsten) och numret rings upp automatiskt.
4. Vänta tills samtalet ansluts, tills videobilden visas automatiskt och du kan börja kommunicera.
5. Fortsätt videokommunikationen; se *avsnitt 5.3.1, Video Communication*.
6. Avsluta samtal. För information, se *avsnitt 5.4; End Calls*.

5.2.4 Via meddelandelistan

När du använder listan med mottagna meddelanden:

1. Visa meddelandelistan genom att trycka på ikonen **Meddelanden**.
2. Mottagna meddelanden visas med det senaste meddelandet längst upp.
Ett oläst meddelande anges med tecknet + i ikonen **Meddelanden**.



3. Välj den kontakt du vill ringa genom att trycka på ifrågavarande meddelande.
4. Tryck på ikonen **Ring** i skärmens högra del för att ringa kontakten, numret rings automatiskt.
5. Vänta tills samtalet ansluts, tills videobilden visas automatiskt och du kan börja kommunicera.
6. Fortsätt videokommunikationen; se *avsnitt 5.3.1, Video Communication*.
7. Avsluta samtal. För information, se *avsnitt 5.4; End Calls*.


5.3 Kommunikation

Kommunikationen med personen som ringer/rings upp baseras vanligtvis på video men både text och ljud kan användas som tillägg.

5.3.1 Videokommunikation

Personen som ringer/rings upp visas på skärmen som i figuren nedan. Videobilden som skickas till den uppringda personen kan visas som en liten bild om du har kamerafunktionen aktiverad.

Om personen du talar med matar in text ses den i det övre textfältet och text som matas in av dig ses i bildens nedre del.




Tillgängliga funktioner under videokommunikation:

- Dölj och visa inmatad text fortlöpande genom att trycka på ikonen **Text** märkt med "T".
- Tryck på ikonen **Touch Tone (DTMF)** för att visa knappsatsen för tonsignaler, videobilden blir kvar tillsammans med kontrollfunktionerna.
- Tryck på ikonen **Speakers** för att växla mellan ljud i telefonen och högtalarfunktionen. Observera att vissa enheter endast har högtalare.
- Tryck på ikonen **Microphone** för att slå av/på mikrofonen.
- Tryck på ikonen **Lägg på** för att omedelbart avsluta ett samtal.
- Tryck på ikonen **Video** för att stänga av sändningen av din bild till personen som ringer/rings upp. En statisk bild kommer att visas på deras enhet.
- Tryck på ikonen **Front/Rear camera** för att växla mellan den främre och bakre kameran på din mobil. Observera att kameraalternativet måste vara aktivt för att du ska kunna växla mellan den främre och den bakre kameran.

5.4 Avsluta samtal

För att avsluta ett samtal:

1. Tryck på ikonen **Lägg på**.



2. Samtalet avslutas omedelbart.

6 Ytterligare funktioner

6.1 Administration av kontakter


Visa dina kontakter genom att trycka på ikonen **Kontakter** och välj fliken **Mina kontakter**. Du kan redigera dina personliga kontakter.

Kom ihåg att de fördefinierade gemensamma kontakterna är tillgängliga via fliken **Tjänster**. Dessa kontakter kan endast redigeras av systemadministratören.

6.1.1 Komma åt kontakterna

För att komma åt kontaktlistan:

- Tryck på ikonen **Kontakter**.




OBS! Om du har lagt till en bild till en kontakt ersätts standardikonen med bilden du har valt.

6.1.2 Lägga till kontakter

För att lägga till en kontakt:

1. Välj fliken **Mina kontakter**.
2. Tryck på tecknet **+** till höger om fältet **Sök**, ett tomt kontaktark visas.




3. Ange namn, SIP-adress och nummer för snabbuppringning i motsvarande fält och lägg till bild om du har; tryck på **Spara** för att spara den nya kontakten.
Numret för snabbuppringning används i nummerfältet som snabbnummer.

6.1.3 Redigera kontakter

För att redigera en kontakt:

1. Välj och tryck på kontakten du vill redigera. Den aktuella kontaktinformationen visas.




2. Ändra informationen på kontaktarket och tryck på **Spara** för att spara ändringarna.

6.1.4 Ta bort kontakter

För att ta bort en kontakt:

1. Välj och tryck på den kontakt du vill ta bort.
2. Tryck på knappen **Ta bort**. Nu visas en bekräftelsedialogruta.



3. Tryck på **Ja** för att ta bort kontakten.

6.2 E-post med mediemeddelande

Du kan skapa ett meddelande som du kan använda när du inte kan svara.

Detta svarsmeddelande kan skapas i form av ett meddelande med video, ljud eller text eller en kombination av dessa medietyper.

De som ringer kan svara med ett meddelande som också kan utgöras av valfri medietyp eller önskad kombination. Dessa svarsmeddelanden visas sedan som dina svarsmeddelanden.


Samtal som du mottar när du inte är inloggad visas som meddelanden med information om datum och tid när samtalet inkom samt uppringarens adress.

Alla medietyper måste stödjas för att funktionen ska kunna användas.

6.2.1 Läs nya meddelanden

För att läsa nya meddelanden:

1. Tryck på ikonen **Meddelanden**.




Mottagna meddelanden visas med det nya meddelandet längst upp och olästa meddelanden är markerade.

Meddelanden som endast innehåller text är märkta med ett "T". Meddelanden med video och/eller ljud illustreras med en ikon för uppspelning.

2. Klicka på meddelandet för att visa det. Text visas direkt men ljud- och videomeddelanden kommer du åt genom att trycka på knappen Call media, varefter ett samtal görs till tjänsten meddelanden som spelar upp ett meddelande direkt i din surfplatta.
3. Ta bort ett meddelande genom att trycka på knappen **Ta bort**. Nu visas en bekräftelsedialog.

6.2.2 Ändra ditt svarsmeddelande

1. Tryck på ikonen **Inställningar**.
2. Välj alternativet **Mediamail**.



3. Ange/ändra text i textfältet och tryck på **Spara** för att spara ditt textmeddelande.
4. Tryck på knappen **Ring mediamail** för att spela in/ändra ditt video- eller (ljud) meddelande och följ instruktionerna som ges i tjänsten Mediemeddelande.

OBS! Kryssrutan **Mediamail** måste vara markerad när du vill att ditt svarsmeddelande ska användas.

7 Inställningar

I detta kapitel beskrivs inställningsalternativen.

Inställningsalternativen är relaterade till kommunikationen och användargränssnittet.


OBS! Alla inställningar du ändrar är aktiva omedelbart efter dina ändringar såvida inget annat anges.

7.1 Inställningar

Du kommer åt alla inställningar genom att trycka på ikonen **Inställningar**, förutsatt att fliken Settings väljs i avsnitten nedan.

7.1.1 Allmänt


Tryck på alternativet **Generella**.



- Välj **Rensa historiken** för att rensa historiklistan.
- Välj **Logga ut** för att logga ut från din session, t.ex. för att omedelbart låta en annan användare logga in på surfplattan.
- En kryssruta för att spara textkonversation; om den är markerad sparas konversationerna alltid och om den inte är markerad får du en fråga om du vill spara efter varje samtal.

7.1.2 Nätverk

Tryck på alternativet **Nätverk**.





- **Mediaportintervall;** portintervall som används för video-, ljud- och textkommunikation.
- **SIP route,** om en SIP-proxy krävs anges adressen här.
- **Stun,** kontrollera om ditt nätverk kräver STUN för att brandväggen inte ska blockera trafiken.
- **Media Proxy,** kontrollera om ditt nätverk kräver Media proxy för att brandväggen inte ska blockera trafiken.
- **Automatisk nätverk inställningar,** används för att automatiskt aktivera lämpliga nätverksinställningar för det nätverk du använder.
- **WiFi bandbredd användning,** används för att styra (begränsa) bandbreddsanvändningen under myMMX-samtal när enheten är ansluten till WiFi.
- **Användning av mobil bandbredd,** används för att styra (begränsa) bandbreddsanvändningen under myMMX-samtal när enheten är ansluten till ett mobilnätverk.



7.1.3 Text

Tryck på alternativet **Text** och välj färg.







Med alternativet Text kan du:

- Ange teckensnittsfärg för inkommande och egen text.
- Ange färg för textbakgrunden för inkommande och egen text.
- Ange teckensnittsstorlek för inkommande och egen text.

7.1.4 Media


Tryck på alternativet **Media**.




- **Använd ljud**; markera för att aktivera ljud.
- **Ekoreducering**, markera för att aktivera funktionen ekodämpning.
- **Automatisk ljudnivåanpassning**; markera för att aktivera funktionen förstärkningskontroll.

7.1.5 Inkommande samtal

Klicka på alternativet **Inkommande samtal**:




Som du kan se i bilden nedan visas inte alternativet *Inkommande samtal*. Det beror på att surfplattan inte har en lampa. Appen myMMX anpassar sig till om surfplattan har en lampa eller inte.



- **Använd blix**; kamerans blix kan användas som en avisering för inkommande samtal genom att markera denna kryssruta (om blixlampa finns på surfplattan).


7.1.6 Media mail

Tryck på alternativet **Media mail** för att spela in, aktivera och/eller ändra ditt svarsmeddelande, se avsnitt 6.2.2 ovan.



7.1.7 Kodekar

Tryck på alternativet **Kodekar**.




- **Video Kodekar**, välj de video-kodekar som ska användas.

- **Ljud Kodekar**, välj de ljud- kodekar som ska användas.
- **Text Kodekar**, välj de text- kodekar som ska användas.

7.1.8 Om

Alternativet Om visar allmän information, t.ex. programvaruversion, olika adresser och licenser.



7.1.9 Avsluta

Tryck på **Avsluta** för att stänga och avsluta myMMX.

